

EXELTECH

XP 600



XP 1100

| Modelo | | XP 250 | | | XP 600 | | | XP 1100 | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----|----------|--------------------|----|----------|--------------------|----|----------|
| Potência Contínua | W | 250 | | | 600 | | | 1100 | | |
| Potência de Surto | W | 300 | | | 1100 | | | 2200 | | |
| Forma de Onda | | senoidal | | | senoidal | | | senoidal | | |
| Frequência de Saída | Hz | 60 ± 1% | | | 60 ± 1% | | | 60 ± 1% | | |
| Tensão de Saída | V (AC) | 117 ± 5% | | 230 ± 5% | 117 ± 5% | | 230 ± 5% | 117 ± 5% | | 230 ± 5% |
| Consumo sem Carga | W | 6 | | | 8 | 9 | | 20 | | |
| Tensão de Entrada (nominal) | V (DC) | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| Tensão de Entrada (máxima) | V | 16,5 | 33 | 62 | 16,5 | 33 | 62 | 16,5 | 33 | 62 |
| Alarme de bat. descarregada | V | 10,6 | 21 | 42,5 | 10,6 | 21 | 42,5 | 10,6 | 21 | 42,5 |
| Tensão de Corte | V | 10,4 | 19 | 41,5 | 10,4 | 19 | 41,5 | 10,4 | 19 | 41,5 |
| Eficiência @ 1/3 potência | % | 87 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 |
| Peso | kg | 2,3 | | | 2,9 | | | 4,5 | | |
| Dimensões | mm | 133x70x264 | | | 196x91x299 | | | 196x91x350 | | |
| Códigos (RFCOM/Exeltech) | | | | | | | | | | |
| Entrada 12V _{DC} | Saída 117V _{AC} | 12283 / XP-2-1-1-6 | | | 12289 / XP-6-1-1-6 | | | 12295 / XP-K-1-1-6 | | |
| Entrada 12V _{DC} | Saída 230V _{AC} | 12284 / XP-2-3-1-6 | | | 12290 / XP-6-3-1-6 | | | 12296 / XP-K-3-1-6 | | |
| Entrada 24V _{DC} | Saída 117V _{AC} | 12285 / XP-2-1-2-6 | | | 12291 / XP-6-1-2-6 | | | 12297 / XP-K-1-2-6 | | |
| Entrada 24V _{DC} | Saída 230V _{AC} | 12286 / XP-2-3-2-6 | | | 12292 / XP-6-3-2-6 | | | 12298 / XP-K-3-2-6 | | |
| Entrada 48V _{DC} | Saída 117V _{AC} | 12287 / XP-2-1-4-6 | | | 12293 / XP-6-1-4-6 | | | 12299 / XP-K-1-4-6 | | |
| Entrada 48V _{DC} | Saída 230V _{AC} | 12288 / XP-2-3-4-6 | | | 12294 / XP-6-3-4-6 | | | 11867 / XP-K-3-4-6 | | |

xantrex
Smart Choice for Power



Série UX



Série DR



Série SW



RS2000

| Modelo | | UX1112 | DR1512 | DR2412 | SW4024 | SW4048 | RS2000 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Fabricante | | Xantrex | Xantrex | Xantrex | Xantrex | Xantrex | Xantrex |
| Tensão de entrada | V _{DC} | 10,8 a 15,5 | 10,8 a 15,5 | 10,8 a 15,5 | 22 a 33 | 44 a 66 | 10 a 16 |
| Tensão de saída | V _{AC} | 120 ± 4% | 120 ± 4% | 120 ± 5% | 120 ± 2% | 120 ± 2% | 120 ± 5% |
| Frequência de saída | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência contínua | VA | 1100 | 1500 | 2400 | 4000 | 4000 | 2000 |
| Potência 30 min | W | | | | 4800 | 4800 | |
| Potência de surto | W | 3000 | 3500 | 4200 | 10000 | 10000 | 5000 |
| Forma de onda de saída | | senóide modificada | senóide modificada | senóide modificada | senóide | senóide | senóide |
| Eficiência | % | (pico) 90 max | 90* | 94* | 94* | 95* | (pico) 92 max |
| Consumo em repouso | A | 0,045 | 0,045 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 5W máx |
| Consumo ligado | A | 0,45 | 0,5 | 1 | 0,66 | 0,33 | 14.4W máx |
| Ajuste sensor de carga | W | | 5 a 100 | 5 a 100 | | | |
| Carregador de bateria interno | | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído |
| Dimensões | mm | 267x394x152 | 533x216x184 | 216x559x184 | 572x387x229 | 572x387x229 | 411x361x208 |
| Peso | kg | 13,6 | 16 | 21 | 50 | 50 | 30 |
| Código | | 12441 | 10398 | 29686 | 10400 | 12181 | 31283 |

* @ meia potência



Panel de Controle Remoto para RS2000
Código: 31284